


## ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ WIFI

MS-101: Wi-Fi  
MS-101R: RF433  
MS-101WR: Wi-Fi+RF433



### Параметр

Источник питания: 90В-250В переменного тока Макс. Ток: 2200W/10A  
Стандарт Wi-Fi: 2.4 ГГц  
b/g/n RF-433Mhz  
Материал: ABS V0  
Размер: 88\*38\*22 мм


### Контрольный список

перед использованием

устройства  
Ваш смартфон или планшет подключился к WiFi 2.4G с интернетом.

У вас правильный WiFi PWD. Ваш смартфон или планшет должен иметь доступ к APP Store, Google Play.

Ваш маршрутизатор открыт по MAC-адресу.



Скачать Smart Life APP



Просканируйте QR-код или загрузите Smart Life в App Store или Google Play.

## Руководство пользователя

### Метод соединения Wi-Fi

⚠️ Только для MS-101/MS-101WR

1. Нажмите с приложения "Smart Life".

2. Зарегистрируйте учетную запись Smart Life Smart.

3. Если у вас есть учетная запись Smart Life, просто войдите в систему.

4. Включите питание.

Принцип работы ON/OFF:


Подключенные приборы работают/останавливаются при включении/выключении питания через провод под напряжением.



4.1 Инструкция по подключению прибора.



4.2 Инструкция по подключению лампы Ceiling.




4.3 Инструкция по подключению освещения.



\* Примечание: WiFi Switch должен быть запитан по N и L проводам.

5. Нажмите и удерживайте кнопку в течение примерно 7 секунд, пока зеленый светодиод WiFi не начнет быстро мигать.



6. Войдите в приложение, нажмите "+" в правом верхнем углу страницы, чтобы перейти на страницу подключения к сети.

7. Существует два способа подключения к сети (обычный режим и режим точки доступа). Обычный режим используется по умолчанию. Пользователи могут нажать правый верхний угол, чтобы переключить метод подключения на режим точки доступа.

8. Убедитесь, что индикатор устройства быстро мигает (2 раза в секунду), нажмите, чтобы перейти к следующему шагу.

Если индикатор не мигает быстро, нажмите "как настроить индикатор на быстрое мигание", чтобы просмотреть процесс работы.

9. Введите пароль WiFi.

10. Назовите свое

11. устройство.

12. Устройство находится в режиме онлайн.

### Метод дистанционного радиочастотного (RF) соединения

⚠️ (Только для MS-101R/MS-101WR)

1. Нажмите кнопку сопряжения 5 раз, пока ваши электрические устройства не вспыхнут около 2 раз, а затем включите передатчик настенной панели для успешного сопряжения. После завершения сопряжения вы сможете управлять выключателем дистанционно.


2. Повторите описанную выше процедуру для сопряжения другого передатчика настенной панели. Максимальное количество переключателей - шесть.

3. Нажмите кнопку сопряжения 10 раз, пока ваши электрические устройства не вспыхнут около 4 раз, а затем начнется сброс.

## STEP 2

### Включить навык умной жизни в Alexa APP устройства Echo.

Выберите "Навыки" в панели опций, а затем найдите "Smart Life" в поле ввода.



Выберите Smart Life в результатах поиска, а затем нажмите "Включить навык".



Затем введите имя пользователя и пароль Smart Life APP, которые вы ранее зарегистрировали.

### Управление выключателем света с помощью голоса


После успешного выполнения вышеуказанной операции вы можете управлять выключателем света через Echo.

### 1. Обнаружение устройств

Прежде всего, вам нужно сказать

Echo (или Alexa), обнаружить мои устройства. Echo начнет поиск устройства, которое добавлено в Smart Life APP. Это займет около 20 секунд, затем Echo сообщит вам результат.


Вы также можете нажать "Discover devices" в Alexa APP, тогда он покажет устройства, которые были успешно найдены.



### 2. Управление устройством с помощью голоса

Примечание: Название устройства должно соответствовать добавлению Smart Life APP.

Вы также можете сгруппировать выключатель света и дать инструкции по управлению ими вместе.



Примечание:

Echo - это одно из имен пробуждения, которое может быть любым из трех имен (Настройки): Alexa, Echo, Amazon.

### 3. Список навыков поддержки

Вы можете управлять устройством с помощью следующих инструкций:

Alexa (или Echo), включите выключатель света Alexa (или Echo), выключите выключатель света

Google Assistant - активируйте функцию Smart Life в приложении Google Home

### Подготовка

#### • Загрузил Google

Приложение Home App совместимо со смартфонами или планшетами на базе Android (4.2 или выше) или IOS (8.0 или выше).


#### • Зарегистрировали ли вы свой Google Счет.

• Соедините выключатель света с приложением Smart Life и назовите его узнаваемым именем.

#### • Завершил настройку Google Home.

### STEP 1

Откройте приложение Google Home; нажмите "" в левом верхнем углу; выберите "Другие настройки", чтобы войти в следующий интерфейс.




Выберите "Услуги" на панели опций и выберите "Smart Life", чтобы войти в следующий интерфейс.



### STEP 3

Нажмите "Связать аккаунт", затем войдите в свой аккаунт Smart Life.



### STEP 4

Нажмите "Связать сейчас", после того как ваш аккаунт Smart Life будет связан с Google Assistant, умные устройства появятся автоматически.

### Управляйте устройством с помощью голоса

После успешного выполнения вышеуказанной операции вы сможете управлять устройством через Google Home. Сначала нужно сказать "OK Google, поговорите с Smart Life", чтобы разбудить Smart Life. Затем вы можете управлять устройством с помощью следующих команд:

•) Включите выключатель

Выключите выключатель

Примечание

После пробуждения Smart Life вы можете сказать "Отмена" или "Стоп", чтобы выйти из Smart Life, или сказать "Ничего", когда услышите "Чем я могу вам помочь". Затем вы можете сказать "OK Google, поговорите с Smart Life", чтобы запустить голосовое управление. IFTTT - настройка и использование  
Приставайте к работе: Как подключить продукт к IFTTT?

### STEP 1

Найдите официальный сайт IFTTT на своем компьютере

и войдите в систему под своей учетной записью IFTTT. Примечание: Вы также можете использовать приложение IFTTT и выполнить аналогичные шаги для подключения вашего устройства к IFTTT. В этом FAQ мы рассматриваем для примера метод настройки веб-сайта.

### STEP 2

Найдите "Smart Life", а затем нажмите на сервис "Smart Life".

### STEP 3

Нажмите "Connect", затем войдите в свой Smart Life ID и нажмите "Link Now". (Идентификатор Smart Life ID совпадает с идентификатором Smart Life APP).



### STEP 4

После успешного подключения учетной записи IFTTT к идентификатору Smart Life. Теперь вы готовы пользоваться сервисом IFTTT продукта.

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В: Как настроить индикатор на быстрое мигание?

1. Включите устройство.

2. Удерживайте кнопку сброса в течение 5 с.

3. Индикатор подтверждения теперь быстро мигает.

В: Как настроить медленное мигание индикатора?

1. Включите устройство.

2. Удерживайте кнопку сброса в течение 5 с.

3. Индикатор подтверждения теперь быстро мигает.

4. Удерживайте кнопку сброса в течение 8 с, пока индикатор не начнет медленно мигать.

Новому устройству требуется 1 мин для подключения к WiFi и Интернету, если оно остается в автономном режиме в течение длительного времени, пожалуйста, судите о проблеме по состоянию светодиодного индикатора WiFi. Светодиод WiFi быстро мигает один раз каждую секунду.

WiFi Switch не удалось подключиться к вашему WiFi.

1. Возможно, вы ввели неправильный пароль WiFi.

2. Переключатель WiFi находится слишком далеко от вашего WiFi, пожалуйста, установите его ближе.

3. Убедитесь, что ваш маршрутизатор открыт по MAC-адресу. Если все еще не удалось, попробуйте открыть мобильный hot spot и добавить снова.

### Настройка динамика Echo с помощью Alexa APP

⚠️ (Только для MS-101/MS-101WR)

1. Если вы закончили установку Smart Life, откройте приложение Amazon Alexa, войдите в свою учетную запись Alexa и введите пароль.

2. Нажмите меню в левом углу - нажмите "Настройки"; выберите "Настроить новое устройство" (выберите устройство, например, Echo) Примечание: Когда

появится следующая страница, долго нажимайте на маленькую точку на устройстве Echo, пока индикатор не станет желтым. Затем нажмите Продолжить в приложении.

Примечание: на данный момент мобильный телефон не может открывать различные программы WPN.



3. Выберите свой WiFi и подождите несколько минут. После просмотра вступительного видеоролика нажмите кнопку "Следующий шаг", после чего произойдет автоматический вход на домашнюю страницу. Теперь Echo успешно подключился к Wi-Fi.

### STEP 2

Инструкции: 2 способа использования IFTTT с продуктами.

#### Метод 1

На странице сервиса Smart Life выберите нужный апплет, включите его и завершите настройку.

#### Метод 2

Создайте новый апплет самостоятельно. Нажмите "Мой апплет" сверху, а затем нажмите "Новый апплет" в правом верхнем углу веб-страницы, чтобы создать новый апплет.

### STEP 1

Создайте триггер  
Нажмите "это", чтобы выбрать триггер. Для выбора триггера можно выполнить поиск "Weather Underground".



В качестве триггера мы выбираем "Закат".

### STEP 3

Создать действие  
Нажмите "это", чтобы выбрать действие. Можно выполнить поиск по слову "Smart Life", чтобы выбрать действие Smart Life.



В качестве действия в данном случае мы выбираем "Включить" выключателя света.

### STEP 3

В результате был создан новый апплет "Если закат, то включите выключатель".

Примечание: Сервис Smart Life может работать только при создании действия. Вы не можете использовать "Smart Life" в качестве триггера.